

B-MOUNT电池

28V

- 10A工作电流

- USB-A 输出
- USB-C 输入/输出
- PD快充



D-TAP输出

- 16V 64W(Max)

智能保护板

- 橡胶防摔保护



28V高功率B-MOUNT V型电池

- 超高能量密度，采用大倍率电芯，锂电池可充电电池，无记忆效应
- 2*D-TAP输出，USB-A和 USB-C输出，为设备供电提供多项选择
- 最大250W/10A的输出功率既可为高电压摄影机供电，又可以为高功率LED灯供电
- 内有智能控制电路，温度保护、过充过放保护、过电流保护等多重保护，五级电量显示
- 智能保护板内置通讯功能，可在有通讯功能的摄像机上显示电池的电压/电池容量/使用时间/工作电流等信息
- 更安全，紧凑的结构，带防摔橡胶包角，可适应工作中的跌落不损伤外壳
- 电池正负组件采用特殊高温材料，超耐高温230°C，解决了大电流放电的高温损坏组件的问题
- 使用B-Mount专用充电器和USB-C充电器充电
- D-TAP、USB-A、USB-C输出口带防尘帽设计



B-MOUNT 电池



BM-HV300


BM-HV300

容量: 28.8V 10.2Ah 293Wh
 输出: 250W/10A (Max)
 D-TAP*2输出: 16V/4.0A (64W Max), 16V恒压输出
 USB-A输出: 5V/2A
 USB-C输入/输出: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
 尺寸: 154(L) mm×100(W)mm×87(T)mm
 重量: 1680g




B-mount双路同步充电器-FX-BM2LC

输入: 100~240VAC 47~63Hz
 充电输出: 33.6V/ 3.75A×2
 功率: 280W
 适用于 FXLION B-mount 锂离子电池充电
 尺寸: 230(L)mm×172.92(W)mm×75.5(H)mm
 重量: 1080g



FX-BM24D-V型电池转B-mount输出适配器

输入: 10-29.4V, 可使用14.8V电池和26V电池
 B-Mount输出: 30V/6A (Max), 180W的输出可适配arri super35等摄像机
 2*D-Tap输出: 12V/4A (Max), 12V 恒压输出, 可适配所有的监视器和摄像机外设
 尺寸: 146.5mm×102.5mm×42.8mm
 重量: 380g



BM-HV200


BM-HV200

容量: 28.8V 6.8Ah 196Wh
 D-TAP*2输出: 16V/4.0A (64W Max)
 电池输出: 21.6V~33.6V/250W (Max)
 USB-A输出: 5V/2A
 USB-C输入/输出: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A
 尺寸: 154(L) mm×100(W)mm×68.5(T)mm
 重量: 1150g



B-mount四路同步充电器-FX-BM4LC

输入: 100-240V 47-63Hz
 输出: 33.6V / 3.75A ×4
 功率: 550W
 特点: 四路同步充, 每一路都是4A充电
 尺寸: 245(L) × 154(W) × 170(H)mm
 重量: 3000g



B-mount双路挂板-FX-BM-AR60

ARRI Skypanel S60/S30/S120专用挂板
 输入: 28.8V×2 (电池)
 DC输出: 24.0~33.6V
 尺寸: 319(L)×109(W)×65(H)mm
 重量: 620g

