

# SKYTHREE 48V / 1000W 电池输出适配器

## 1000W

- 大功率输出



## 紧凑设计

- 超小体积

## 橡胶包角

- 牢固设计

## 大功率

- Power DC座



## 四面挂电池

- 结构更合理

## 🔋 电池输出适配器

### 型号: SKYTHREE

- 48V大功率LED灯DC电源
- 同时使用四块电池作为电源输入，输出48V
- 智能电路识别输入电池，可使用四块14.8V电池或者四块26V电池
- 建议使用四块26V的电池得到48V的1000W最大功率输出
- 最大输出功率48V/1000W，完全解决了目前1000W以下的LED灯48VDC电源的需求
- mini体积设计，结构更紧凑
- 带橡胶包角，保护更全面
- 标配钢丝绳，可悬挂使用



- DC 输入：14.8V×4 DC 输出：48V/750W(max)
- DC 输入：26V×4 DC 输出：48V/1000W(max)
- 尺寸：178(L)mm×162(W)mm×181(H)mm
- 重量：2260g



输入4×14.8V 电池/输出48V/750W(max)  
支持供电Arri Orbiter 48V/500W



输入4×26V 电池/输出48V/1000W(max)  
支持供电Nanlux Dyno650C 48V/700W